

**Virtamuuntajien ohjeellinen mitoitus pienjännitteellä**
**15.10.2018**

Mittauksen etusulake A	Muuntosuhde- vaihtoehdot A/A	Ensiö- lävistyks <sup>2</sup>	Kytetty muuntosuhde A/A	Kerroin
3 x 80	100/5	1	100/5	20
3 x 100	100/5	1	100/5	20
	200/5	2	100/5	20
	300/5	3	100/5	20
3 x 125	125/5	1	125/5	25
	250/5	2	125/5	25
3 x 160	150/5	1	150/5	30
	300/5	2	150/5	30
3 x 200	200/5	1	200/5	40
	400/5	2	200/5	40
3 x 250	250/5	1	250/5	50
3 x 315	300/5	1	300/5	60
3 x 400	400/5	1	400/5	80
3 x 500	500/5	1	500/5	100
3 x 630	600/5	1	600/5	120
3 x 750	800/5	1	800/5	160
3 x 800	800/5	1	800/5	160
3 x 945	1000/5	1	1000/5	200
3 x 1000	1000/5	1	1000/5	200
3 x 1250	1200/5	1	1200/5	240

Tarkkuusluokka	0,2S
Taakka	2,5 VA, voltiampeerimääristä voidaan poiketa, jos laskennallisesti osoitetaan, että taakka on alueella 0,25-1,0 nimellistaakasta. Jos mittalaitteen ja virtamuuntajan välisen toisiojohdotuksen kokonaispituus (meno+paluujohtin) on yli 6m, mitoitus selvitetään tapauskohtaisesti.
Jännitepiirijohdot	2,5 mm <sup>2</sup>
Virtapiirijohdot	2,5 mm <sup>2</sup>
Riviliittimet	SFS 2529 mukaisesti, liitokset ruuvikiristeiset
Jännitesulakkeet	3 x 10 A tulppasulake tai johdonsuojakatkaisija
Ohjauksilaitteen sulake	1 x 10 A tulppasulake tai johdonsuojakatkaisija